

**Panasonic**® DH 0239K(白)

100V用配線ダクトシステム(ショップライン)適合部品  
水平自在ジョイナ

1コ入 2P 15A 125V




パナソニック株式会社


この水平自在ジョイナは配線ダクト本体を任意の角度(105度~180度間)で自在に接続でき、より効果的な配線ができる構造になっています。

■角度設定方法


**1** カバー取り付け用ねじ(2カ所)を抜き、カバーA・Bをはずします。




**2** 金具中央の角度調整用ねじをゆるめます。




**3** 金具Bを回転させ、希望角度に合わせてから角度調整用ねじを締め付けます。



**4** 金具Bの切欠部から見える金具Aの記号(A・B・C~M)を確認します。




**5** カバーAの側面を、金具Aの記号と同じ記号の箇所からナイフで切り取ります。




注) ニッパー等で切断しますと割れが発生しますので必ずナイフで切断してください。


**6** 付属のIV線を電線挿入口に差し込みます。(電線の端末がのぞき穴から見えるまで差し込んでください。)



接続したIV線に合わせて、カバーBのロックアウトを切り取ります。



**7** カバーA・Bを金具に取り付けてねじで固定します。本体との接続は、ジョイナの施工説明書に従ってください。



**禁止**  
● 施工中、落としたり、ぶつけるなど商品に強い衝撃を与えない破損の原因になります。

**注意**  
● ジョイナ差込部と本体が一直線となるように取り付ける  
● セットねじは確実に締め付ける(締付トルク0.98Nm~1.32Nm) 不備があると感電・火災の原因になります。  
● カバーをつけたまま角度変更をしない 不備があると感電・火災の原因になります。