



ランプ仕様	
形式末尾	B732A(黒色) W732A(白色)
光色	電球色
口金	E39
定格電圧 (V)	100/200
ランプ電流 (A)	0.49/0.25
定格ランプ電力 (W)	48
電源周波数 (HZ)	50/60共用
相関色温度 (K)	3200
平均演色評価数 (Ra)	70
全光束 (lm)	3000
ビームの開き (°)	105
ビーム光束 (lm)	2000
最大光度 (cd)	1000
定格寿命 (h)	40000

適合ランプホルダ：S形・SS形・SSA形  
 適合ガード：GS7  
 (弊社製)  
 ガード(GS6, GHS3, GHS4)およびフット(FS1)付でのご使用はできません。

安全上のご注意	
警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ HIDランプ用器具(安定器二次側)、非常用照明器具、誘導灯器具、防爆用器具では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)</li> <li>○ 必ず、専用の落下防止ワイヤを取付けて使用してください。(落下の原因)</li> <li>○ 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)</li> <li>○ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災又は器具過熱の原因)</li> <li>○ 取付け、取外し又は器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> <li>○ 調光機能の付いた照明器具及び回路では使用できません。(不点灯、短寿命の原因)</li> </ul>
注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 屋外で使用する場合は、弊社S形ランプホルダと組合せて使用してください。(絶縁不良・感電・ランプ故障の原因)</li> <li>○ 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、ますつけたりしないでください。(破損、落下、ケガの原因)</li> <li>○ 点灯中又は消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手又は肌をふれないでください。(やけどの原因)</li> <li>○ ソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)</li> <li>○ ランプの大きさ(外径、長さ)及び重さを十分考慮した適合器具で使用してください。(器具落下の原因)</li> </ul>

- ご使用上の注意
- ご使用時間の目安は、定格寿命(40,000時間)、または、8~10年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。破損や落下、それにもなうケガの原因となる可能性があります。
  - ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガのおそれがあります。
    - ・点灯時の周囲温度が35℃を超える所
    - ・湿度の高い所(85%を超える所)
    - ・振動・衝撃の激しい所
    - ・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
    - ・油類、薬品等が付着する所
    - ・粉塵の多い所
    - ・塩素を使用している屋内プール
  - 点灯時の周囲温度は-20~35℃の範囲内で使用してください。
  - ランプは下記の器具には取付けてできません。火災・感電・ランプ短寿命の原因となります。
    - ・ダウンライト
    - ・密閉形または、密閉に近い器具
    - ・ランプと反射板などの隙間が狭い器具
  - 電源電圧は90~220Vの範囲で使用してください。
  - 発電機を電源とする場合は、正弦波インバーター搭載発電機以外では使用しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。また、発電機を起動し安定してから、LEDアイランプに通電してください。
  - 調光機能や遅れスイッチ及びセンサーライトには使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
  - ヒンジピンには専用の落下防止ワイヤ以外は取付けてないでください。ランプ破損の原因となります。
  - LEDの交換はできません。分解や改造は絶対に行わないでください。
  - 点灯しているランプを長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
  - 赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンの誤動作を引き起こす可能性があります。
  - ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合はランプから1m以上離して使用してください。
  - LEDは、光色、明るさにバラツキがあり、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

- 弊社S形ランプホルダへのLEDアイランプ取付け手順
1. 既設のS形ホルダに取付ける場合は、LEDアイランプ取扱説明書に従い、ホルダの点検を行ってください。
  2. LEDアイランプ取扱説明書に従い、ランプを取付けてください。  
ガード(フット)付のランプホルダにLEDアイランプを取付けると短寿命の原因となるので、外してご使用ください。  
既設のランプホルダのパッキンは、付属の新しいパッキン②に交換してください。  
(新設のランプホルダの場合は、交換の必要はありません。)
  3. 落下防止ワイヤ取扱説明書に従い、確実に落下防止ワイヤを取付けてください。

121130  
120419  
111205  
111021  
111007

8	落下防止ワイヤ	ステンレス	1	Φ1.5 フック付(付属品)						
7	S形ホルダパッキン	シリコンゴム	1	黒色又は白色(付属品)						
6	ランプアダプタ	シリコンゴム	1	黒色又は白色	品名	LEDiOC LEDアイランプ				
5	ヒンジピン	ステンレス	1			LDR100-200V52L-H/E39B732A LDR100-200V52L-H/E39W732A				
4	LEDユニット	組立品	1	電球色	質量	830g	単位	mm	尺度	1/3
3	口金	組立品	1	E39						
2	グローブ	PMMA	1	乳白	図番	EIS004247-4				
1	本体	熱伝導性炭素繊維含有PC	1	塗装品(黒色又は白色)	部番					
	部品名	材質・材厚	数	備考						