

## DMX の設定

この製品は DMX コントローラーによる制御が可能です

- 1.LFS400 と電源を接続します
2. 電源をオンにします
- 3.DMX ケーブルを接続します。DMX コントローラーの DMX 出力から LFS400 の DMX 入力ソケットに接続してください。
- 4.FUNCTION SELECT ボタンで DMX モードを選択します
- 5.DMX アドレスを選択します

スターティングアドレスを変更するには

1. <ファンクション選択> を押しディスプレイに 001 を表示させて下さい。
2. <UP> または、<DOWN> を押しスタートアドレスを変更してください。

## DMX チャンネルアサイン

チャンネル	ファンクション	値	設定
1	ディマー	000 ↔ 255	0~100%
2	カラー	000 ↔ 031	ホワイト
		032 ↔ 063	ダークブルー
		064 ↔ 095	イエロー
		096 ↔ 127	ピンク
		128 ↔ 159	グリーン
		160 ↔ 191	レッド
		192 ↔ 223	ライトブルー
		224 ↔ 255	オレンジ
3	ストロボ	000 ↔ 003	閉じる
		004 ↔ 007	開く
		008 ↔ 215	000-100% ストロボ
		216 ↔ 255	開く