

CA-8

i-Solution専用コントローラー

取扱説明書



接続方法

本体に付属のケーブルを i-Solution 製品本体にある、1/4' フォーンジャックに差し込んでください。コントローラーが差し込まれると自動的に本体側で認識し、CA-8 での制御が可能になります。電源などを取る必要は一切ありません。

各ボタンの機能一覧表

(各表示は縦列に対して対応します)

MODE ボタンで各モードを選択し、Function ボタンでそれぞれの機能に対して制御をかけます。

IR-7S	StandBy	全消灯/スタンバイ状態			
IR-7B	Function	ストロボエフェクト (ボタンを押している 間、ストロボ点滅)	X/Y 動作軸パ ターン選択 (12 パターン変 化)	カラー・ゴボ選択 (押し続けるとゴボが、 短く押すとカラーが変 化します)	X/Y 動作軸ポジション 及びディマーセッティ ング (IS-6S と IS-6B には ディマー設定はありま せん)
IR-6S					
IR-6B					
IS-6S					
IS-6B					
	Mode	サウンドモード (LED 消灯)	サウンドモード (LE 低速点滅)	スローサウンドモード (LED 点灯)	ポジション調節 (LED 高速点滅)

IR-5C	Stand By	全消灯/スタンバイ状態			
IR-4C	Function	ストロボエフェクト (ボタンを押している 間、ストロボ点滅)	チェイスパターンセ レクト (6 パターン変化)	カラー・ゴボ選択 (押し続けるとゴボ が、短く押すとカラー が変化します)	ディマーセッティ ング (照度調節)

IM-8S	Stand By	全消灯/スタンバイ状態			
	Function	ストロボエフェクト (ボタンを押している間、ストロボ点滅)	ショーモードセレクション (4パターン変化)	カラー・ゴボ選択 (押し続けるとゴボが、短く押すとカラーが変化します)	X/Y 動作軸ポジション及びディマーセッティング
	Mode	サウンドモード (LED 消灯)	サウンドモード (LE 低速点滅)	スローサウンドモード (LED 点灯)	ポジション調節 (LED 高速点滅)

IC-3 IC-4	Stand By	全消灯/スタンバイ状態 (IC シリーズは消灯時にフェードが入ります)		
	Function	1. ストロボ 2. 2台間ストロボショー	カラー選択、カラーミックス	ディマーセッティング (照度調節)
	Mode	サウンドモード (LED 消灯)	マニュアルモード (手動調節)	マニュアルモード

〔注意〕

本製品はあくまでも簡易コントローラーです。記憶領域を持たない為、シーンの保存などはできません。

本製品による制御時のメイン機能は、制御される機器の本体に内蔵のサウンドアクティブ機能及びオートショーの再生に対して、ストロボ機能やカラーチェンジ・ディマー調節・ブラックアウトなどをかぶせるものです。あらかじめご了承ください。

本製品は、制御される機器にX/Y軸の動作のあるもの(スキャナー・ムービングヘッドなど)に対しては照射位置の調節も行えますが、細かい制御には向いておりませんので十分にご注意ください。

製品の保証

この製品は当社の厳密な検査に合格して出荷されたものです。ご使用中に万一製造上の不備による故障が発生した場合は、別途保証書に記載された保証規定に従い保証期間に限り無償修理致します。

なお、本製品の保証期間は販売店よりお買い上げの日より換算して1年間です。

また、本製品は下記輸入元の正式な手続きを経て輸入されており、それ以外のいかなる者により国内に調達された製品に関してはどのような場合にあっても製品保証の対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

This warranty program is valid only in Japan.

本製品に関する修理は原則としてサービススポットへのセンドバック(メーカー送り)による修理のみが対象です。したがって、修理期間中の代替機等の貸し出しの対象にはなりません。