


SM 5-16Z * 5.5mmの穴をあけるための準備作業を省略してください。

Panasonic®

WA 3315
3P15A
防水ゴムコードコネクタ



1コ入 パナソニック株式会社




■結線方法

コードコネクタボディ


① ケーブルをシエルに通した後、被ふくをむく



● 巻締結線の場合



● 圧着端子結線の場合




② シエルをボディに取り付ける




キャップ


① ケーブルをシエルに通した後、被ふくをむく



● 巻締結線の場合




● 圧着端子結線の場合



② シエルをボディに取り付ける



Panasonic®
WA 3315
3P15A防水ゴムコードコネクタ
15 A 250 V



安全上のご注意

⚠ 警告 感電や火災の原因になります。

- 水たまり等に浸かった状態では使用しない
本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。
- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する
- はんだ付けした心線は使用しない
- コードコネクタボディに圧着端子を使用する場合は絶縁被覆付圧着端子を使用する
- コードコネクタボディに圧着端子を使用する場合は専用の圧着工具を使用する
- キャップに圧着端子を使用する場合はJIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 端子ねじはしっかり締め付ける

■適用電線

キャプタイヤケーブル (VCT・1CT・2CT・2PNCT) 1.25 mm², 2 mm²
注) ● 屋内で防雨性能が必要ない場合は、キャプタイヤ丸形コード (VCTF・CTF)の1.25 mm², 2 mm²も使用できます。

■適用圧着端子

コードコネクタボディ



1.25 mm² の場合
……JIS RBV 1.25-3.5

2 mm² の場合
……JIS RBV 2-3.5

キャップ

1.25 mm² の場合
……JIS R 1.25-3.5


2 mm² の場合
……JIS R 2-3.5



Panasonic®
WA 3315
3P15A防水ゴムコードコネクタ
15 A 250 V

Panasonic®

WA 3315
3P15A
防水ゴムコードコネクタ



1コ入 パナソニック株式会社