









■ 110V~220V対応用 JD/M・JD/P/M 一般白熱電球の1/200の容積で高効率

ランプ電力	種類	形式	希望小売価格 (税抜)	JANコード (下6桁)	梱包数	定格電圧 (V)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (時間)	適合ソケット	寸法 (mm)・口金
50W	JD/P/M クリア形	JD110V50W/P/M	¥1,750	★306597	50	110	750	2850	1500	—	 E11
75W	JD/P/M クリア形	JD110V75W/P/M	¥1,800	★306603	50	110	1150	2850	1500	—	 E11
100W	JD-F/P/M フロスト形	JD110V100WF/P/M	生産終了品	—	—	—	—	—	—	—	—
	JD/P/M クリア形	JD110V100W/P/M	¥1,800	★306573	50	110	1600	2900	1500	—	 E11
150W	JD-F/P/M フロスト形	JD110V150WF/P/M	生産終了品	—	—	—	—	—	—	—	—
	JD/P/M クリア形	JD110V150W/P/M	¥2,000	★306580	50	110	2400	2900	1500	—	 E11
250W	JD-F/P/M フロスト形	JD110V250WF/P/M	生産終了品	—	—	—	—	—	—	—	—
	JD/P/M クリア形	JD110V250W/P/M	¥2,500	★306504	50	110	4500	2900	2000	—	 E11
		JD220V250W/P/M	¥2,700	★306610	50	220	3750	2850	2000	—	 E11
500W	JD/M クリア形	JD110V500W/M	¥2,700	★306511	50	110	9500	2950	2000	—	 E11
		JD220V500W/M	¥2,700	★306528	50	220	7000	2800	2000	—	 E11

ランプの注意事項 ■ハロゲン電球は振動のある場所での使用は避けてください。
■P260、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

※片口金 JD 形の“P”付形式について

IEC (国際電気標準会議) 規格整合に伴う JIS 規格改正により、従来の形式に“P”を付加した形式に変更しております。
なお、形式に“P”を付加した商品は開放形器具へ使用できます。

ご使用上の注意

- 形式に“P”が付加されていない商品は保護シールドのない器具には使用できません。必ず保護シールドのついている器具でご使用ください。
- 定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。(破損のおそれがあります)
- 点灯中又は消灯直後のランプは熱いため、絶対に手や肌を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 布、紙などの燃えやすいものを点灯中のハロゲンランプに近付けないでください。点灯中のランプは高温になるため火災や器具過熱のおそれがあります。ランプを紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近付けないでください。

- ランプは、適合した器具で指定されたワット数の電球を必ず使用してください。(短寿命あるいは器具の過熱のおそれがあります)
- ハロゲンランプは、きれいな手袋などで取扱い、直接手で触れないでください。汚れた場合は、アルコールを浸したきれいな布でふきとってください。汚れが付着したまま点灯すると、失透現象のおそれがあり短寿命や破損する場合もあります。
- 点灯方向が指定されたハロゲンランプは、必ず指定方向でご使用ください。
- 点灯中のランプには、振動や衝撃を与えないでください。点灯中のコイルは非常に高温になっており、少しの衝撃でも変形したり切れたりすることがあります。

- ランプに表示された電圧でご使用ください。過電圧での使用は、短寿命やランプ破損のおそれがあります。(例:定格電圧の105%点灯での寿命は60%)
- ランプを雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。(破損のおそれがあります)
- ランプに塗料などを塗らないでください。(ランプが過熱し破損や口金はずれのおそれがあります)
- 調光する場合の電圧調節は、定格電圧の50%までにしてください。(12V用の色温度3100K以上の電球の場合には定格電圧の80%まで)