

商 品 仕 様 書				No. 1	
				全 2	
1. 型 式					
1-1 定 格		3 A 125 V			
1-2 適 合 法 規		電気用品安全法（特定電気用品）			
1-3 接 触 方 式		黄銅-りん青銅摺動接触			
1-4 受 金		E 2 6（J I S C 7 7 0 9）			
2. 保 証 品 質					
2-1 形状及び材料・色彩		添付商品仕様図による。			
2-2 性 能		・試験方法は J I S C 8 3 0 6（配線器具の試験方法）による。 ・試験場所は常温（5℃～35℃）常湿（相対湿度45％～85％）状態とする。			
温 度 上 昇		30℃以下			
開 閉 性 能		3 A 125 V負荷の力率 約1 開閉の割合 20回/分 4.5 A 125 V負荷の力率 約1 開閉の割合 6回～10回/分 連続 5 000回 連続 100回			
絶 縁 抵 抗 (500 V絶縁抵抗計)		極性を異にする充電金属部間 100 MΩ以上 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100 MΩ以上 (人が操作の際、触れる絶縁物を含む)			
耐 電 圧		極性を異にする充電金属部間 1 000 V 1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1 000 V 1分間 (人が操作の際、触れる絶縁物を含む)			
耐 熱 性		ワット本体: 150℃±3℃ 168 時間 つまみ:100℃±3℃ 1 時間			
受 金 の 強 度		使用状態における受金と外かくとの間のねじりトルク 2 N・m 1 分間			
口 金 の 強 度		使用状態における口金と外かくとの間のねじりトルク 2 N・m 1 分間			
引 き 紐 強 度		器体引き紐間の引張荷重 50 1 分間			
3. 環 境 条 件					
3-1 使 用 場 所		(1)住宅、事務所などの屋内で使用してください。 (2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、 屋外などでは使用しないでください。			
3-2 使用周囲温度範囲		-10℃～+40℃			
品 番	WH1021		品 名	2号新国民ソケット	
			改	2	

商 品 仕 様 書				No.	2
				全	2
4. 使用条件 4-1 負 荷 容 量 ・白熱電球は100 W以下のものを使用すること。 5. 使用上の注意事項 (1) 電球、器具取り替え前には必ず電源を切ってください。 (2) 床上1.8 m 以下では、使用しないでください。 (3) 白熱電球は1 灯100 ワット以下でお使いください。 (4) セパラボディ (WH4101) との組み合わせで、白熱電球以外の負荷を使用する場合は、合計300 ワット以下でお使いください。 (5) 接続負荷はJIS C 7709に規定されるE26/25に適合する電線をお使いください。E26/27等、上記以外の電球を使用されますと、口金の一部が露出し感電する恐れがあります。電球の仕様に関しては、電球メーカーにご確認ください。 6. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項 <u>下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。</u> ・本品の使用及び施工は必ず本仕様書の記載をお守りください。 7. 品質保証について 7-1 保証期間 ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。 7-2 保証内容 ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 7-3 保証の免責事項 ・保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。 (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 (5) 施工上の不備に起因する故障或不具合。 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。					
品 番	WH1021	品 名	2号新国民ソケット	改	