



⚠ 安全に関するご注意

- 調光機能のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ランプはソケットに確実に取付けて下さい。(破損・火災・落下の原因)
- 取り付け、取り外しや器具掃除の時は必ず電源を切って下さい。(感電・破損の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないで下さい。(火災の原因)
- LEDにはバラツキがあります。商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- このランプは必ず交流電源100V (50/60Hz) でご使用ください。直流電源では使用しないでください。
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので絶対に触れないでください。(ヤケドの原因)
- 振動・衝撃を与えないでください。(破損・短寿命の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・短寿命の原因)
- 点灯中はランプを直視しないで下さい。(目の痛み、視力障害の原因)
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。
- ランプの周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

7				機能	補助用			特記事項
6				取付場所				
5				電源接続				1/2 照度角(°) 18° 中心光度(cd) 1600 平均寿命(h) 30000 色温度(K) 3000 注) 調光器との併用はできません。
4	レンズ	アクリル	透明(シボ入り)	消費電力	6W	定格電圧	100V	
3	レンズホルダー	ポリカーボネイト	黒	適合ランプ	DECO-L LED 6W 中角形 口金 E11			
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	黒塗装					
1	本体	ポリカーボネイト	黒					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.1 kg			山西 市川 ①